

Cargador de baterías portátil




## Cargador de baterías BAC25A

- Cargador universal
  - Portátil
- Carga rápida
  - Hasta 25A

amperis

[www.amperis.com](http://www.amperis.com)

 AMPERIS PRODUCTS S.L  
barbeito maria, 14  
27003, Lugo, España

 **Contacto**

+T [+34] 982 20 99 20 | F [+34] 982 20 99 11  
info@amperis.com | [www.amperis.com](http://www.amperis.com)

Cargador universal, regulable, portátil, ligero y optimizado para una carga rápida y precisa. Equipado con protección térmica, de sobrecorriente y sobretensión, con un panel frontal con pantalla LCD con información del proceso de carga y posibilidad de ajustar parámetros como el tiempo de carga o la corriente de carga durante el proceso de carga.

#### **Aplicación:**

- Plantas de energía
- Sistemas de excitación del generador
- Subestaciones
- Sistemas de protección y control
- Cadenas de batería de UPS

#### **Características:**

- Ligero: 10 kg
- Potencia máxima hasta 2,7 kW
- Rango de voltaje: de 10 a 300 V CC
- Rango de corriente: hasta 25 A CC
- Resolución de la medida de corriente: 0,1A y de tensión 0,1V


#### **Modos de carga:**

- IUU: corriente constante + tensión constante
- UU: tensión constante + tensión constante con límite de corriente

Mains Voltage (V AC)	Voltage (V DC)	Current (A DC)	Boost Voltage (V DC)		Float Voltage (V DC)	
			Lead-Acid	Ni-Cd	Lead-Acid	Ni-Cd
<b>230/115</b>	12	Up to 25	14	15	13	14
	24	Up to 25	29	30	27	28
	48	Up to 25	57	60	54	56
	60	Up to 25	72	75	68	70
	110/120	Up to 20 (230 V) Up to 10 (115 V)	133/145	140/150	125/135	130/140
	220/240	Up to 10 (230 V) Up to 5 (115 V)	263/290	275/300	148/270	250/280



[www.amperis.com](http://www.amperis.com)


 AMPERIS PRODUCTS S.L  
 barbeito maria, 14  
 27003, Lugo, España


**Contacto**

+T [+34] 982 20 99 20 | F [+34] 982 20 99 11  
 info@amperis.com | www.amperis.com